

K-PO SX-600N SWR METER

€ 104,94

Excl. BTW: € 86,73

Afbeeldingen



Beschrijving

De K-PO SX-600 meet voorwaarts vermogen, gereflecteerd vermogen en SWR. Twee frequentiemodi, S1: 1,8 - 160 en S2: 140 - 525 MHz, elk met hun eigen set connectoren aan de achterkant. AVG/PEP-schakelaar om gemiddeld vermogen of SSB/PEP te selecteren.

De 'N'-versie heeft 1x UHF-vrouwelijke ingangsconnector en 1x UHF-vrouwelijke uitgangsconnector voor (S1) 1,8 - 160 MHz en 1x N-vrouwelijke ingangsconnector en 1x N-vrouwelijke uitgangsconnector voor (S2) 140 - 525 MHz.

Door het compacte formaat is deze meter geschikt voor het testen van zowel basis- als mobiele installaties en voor permanente installatie in uw opstelling.

Electrical data

- Backlight display / meter: Yes
- Impedance: 50 Ohm
- Power range: 5 / 20 / 200 / 400 Watts
- Accuracy: 5 Watts: $\pm 5\%$ / 20 Watts: 7.5% / 200 Watts: $\pm 10\%$ / 400 Watts: $\pm 12.5\%$
- Minimum Power for SWR: 0.5 Watt
- Insertion loss: 0.2 dB

- Testing function: SWR and Power (FWD and REF / AVG and PEP)
- Voltage: 13.8 Volt, for display lightning only
- 200 / 400 Watts power switch: Yes, on backside
- Maximum power handling: 400 Watts 25 sec on, 35 sec off

Mechanical data

- Input connector: 1.8 - 160 MHz: UHF (PL) female / 140 - 525 MHz: N female
- Output connector: 1.8 - 160 MHz: UHF (PL) female / 140 - 525 MHz: N female
- Length: 150 mm
- Height: 65 mm
- Width: 100 mm
- Weight: 720 gram

Inside the box

- Meter: Yes
- DC power cable: Yes
- Installation manual: English
-

Productinformatie

Artikelnummer	SX600N
Merk	K-PO
Is on Sale	Nee

