

BEWEGINGSSENSOR WIFI

€ 31,94

Excl. BTW: € 26,40

Afbeeldingen



Beschrijving

Deze slimme Wi-Fi-bewegingssensor (met een bereik van 10 m over een detectiegebied van 120o) kan worden gebruikt als onderdeel van een draadloos beveiligingssysteem of simpelweg voor het inschakelen van apparaten wanneer u de kamer binnenkomt.

Eenvoudig te installeren

Installeren is uiterst eenvoudig; u sluit hem simpelweg aan op uw Wi-Fi-router voor bediening via uw smartphone of tablet en voor het sturen van waarschuwingen naar uw toestel.

Koppel met andere producten

Hij kan ook worden gekoppeld aan andere toestellen en apparaten uit het Nedis® SmartLife-assortiment om gebeurtenissen te activeren, zoals het licht inschakelen, wanneer iemand een kamer binnenkomt.

Over Nedis® SmartLife

Ontdek een breed en continu groeiend assortiment producten, zoals gloeilampen, schakelaars, contactdozen, sensoren en camera's, die allemaal kunnen worden bediend met een eenvoudig te gebruiken en intuïtieve app. Met functies voor

spraakbediening ondersteund door Amazon Alexa en Google Home, en verder niets meer dan uw bestaande Wi-Fi-netwerk, is dit het verbonden smart home vereenvoudigd.

Of u nu op zoek bent naar één slimme gloeilamp of contactdoos, of uw hele woning wilt automatiseren, ontdek hoe toegankelijk slimme technologie tegenwoordig is.

Kenmerken

• Krachtige PIR-bewegingssensor - biedt 10 m dekking over een bereik van 120° • Kan worden gebruikt als een op zichzelf staand beveiligingsproduct • Kan eenvoudig worden gekoppeld aan andere Nedis® SmartLife-producten om een sfeer te activeren wanneer iemand een kamer binnenkomt

Kleur	Wit
Maximale antenne versterking	0 dBi
Apparaat stroominput	Micro-USB
Stroomkabel zijde B	Micro-USB
IP-codering	IP20
Materiaal	Kunststof
App beschikbaar voor	Android™ & iOS
Draadloze technologie	Wi-Fi
Zendfrequentie	2412-2472 MHz
Kabellengte voedingsadapter	1.80 m
Hoogte	60 mm
Bedrijfstemperatuur	-10-45 °C
Breedte	60 mm
Maximale stroomverbruik	5 W
Ingangsvoltage	5 VDC
Diepte	60 mm
Type stroombron	Netvoeding
Gewicht	88 g
Detectiehoek	120 °
Detectiebereik	10.0 m
Stekkertype	Euro (CEE 7/16)
Aangestuurd door	App
Bediening door mobiele app	Ja

Ingangsstroom	1 A
Maximaal zendvermogen	17 dBi
Lengte	60 mm
Temperatuurbereik	-10 - 45 °C

Productinformatie

Artikelnummer	SM10CWT
Merk	SMARTLIFE

