

LED DIMMER DUO 0-100W INBOUW

€ 69,95

Excl. BTW: € 57,81

Afbeeldingen



Beschrijving

Productomschrijving

- ✓ 2x 0-100W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstellingen
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Geschikt voor alle dimmerknoppen met D-vorm gat
- ✓ [Bijpassend afdek materiaal](#) voor ieder merk leverbaar

Algemene informatie

Artikelnummer: ECO-DIM.05

Type led dimmer: Trailing Edge / Fase afsnijding / R,C

Vermogen: 2x 0-100 Watt LED

Bediening: Druk/draai

Verpakking: Per stuk verpakt

Geschikte merken afdek materiaal

Geschikt voor alle merken duo afdek materiaal met D-vormig gat.

Indien bestaand afdek materiaal geen D-vormig gat heeft, bieden wij tevens dimmerknoppen (incl. centraalplaat & raamwerk) aan welke passend in bestaande (enkelvoudige en meervoudige) raamwerken zijn.

- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- Gira
- JUNG
- Merten by Schneider
- PEHA

Geschikte lampen

- Led lampen 230V* (max. 2x 100W)
- Gloeilampen (max. 100W)
- Halogeenlampen 230V (max. 100W)
- Laagspanningslampen met elektronische trafo, zoals led lampen met trafo (max. 100W)

**Mits de lampen werken op een fase afsnijdende / trailing edge led dimmer.*

Product specificaties

Merk:	EcoDim
Vermogen (wattage):	2x 0-100W/VA LED
Voltage (input):	230V
Dimtechniek:	Fase afsnijding (trailing edge)
Bediening:	Druk/draaischakelaar
Afmeting in mm (buitenmaat afdekraam):	n.v.t.
Inbouwmaat in mm (past in iedere inbouwdoos):	71x71x23 (LxBxD)

[Klik hier om de handleiding te bekijken](#)

Artikelnummer	DIM05
Merk	ECODIM
Is on Sale	Nee



Productinformatie