

LED DIMMER 0-200W INBOUW + ZIGBEE

€ 115,00

Excl. BTW: € 95,04

Afbeeldingen



Beschrijving

Productomschrijving

- ✓ Zigbee gecertificeerd (voorzien van Zigbee 3.0 chip)
- ✓ Spraakondersteuning (Amazon Alexa & Google Assistent)
- ✓ Geschikt voor de populaire Zigbee domotica
- ✓ Druk/draaiknop
- ✓ Geschikt voor 0-250W led
- ✓ Geschikt voor alle bekende merken afdekramen
- ✓ Touchlink ondersteuning (smart lampen/schakelaars direct koppelen zonder hub)
- ✓ MIN licht afstel mogelijkheden en automatische MAX (eenvoudig af te stellen met schroevendraaier)
- ✓ Geschikt voor 90% van alle led lampen
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad nodig)
- ✓ Soft start systeem
- ✓ Geruisloos dimmen

✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting en kortsluiting

Algemene informatie

Artikelnummer: ECO-DIM.07 Zigbee Pro

Artikelnummer 2BA: ECO-DIM.07-ZGB-PRO

Type led dimmer: Trailing Edge & Leading Edge / Fase afsnijding & Fase aansnijding / RLC

Vermogen: 0-250 Watt RC LED / 0-150 Watt RL LED

Bediening: Druk/draai en Zigbee domotica systeem

Verpakking: Per stuk verpakt

Afmeting in mm: Buitenmaat basiselement: 71x 71 x 24,6 mm

Keurmerken: CE, RoHS, TÜV Rheinland

Protocol: Zigbee 3.0

Geschikte domotica systemen

- Google Assistant/Home (via Zigbee hub)
- Amazon Alexa
- Philips Hue
- Homey
- Futurehome
- Trust (Klikaanklikuit)
- Aduro smart
- Aeotec SmartThings
- WINK
- IKEA Dirigera

Niet geschikt

- TRÅDFRI (wel te koppelen aan afstandbediening van IKEA d.m.v. Touchlink)

Geschikte merken afdek materiaal

- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- Gira
- JUNG
- Kopp
- Merten by Schneider
- Niko
- PEHA

Niet geschikt

- Merten 57xx
- Dimmerknop met D-vormig gat, zoals Wintop, Plieger, GAMMA Everest
- Dimmerknop met kliksysteem/klembevestiging, zoals Busch-Jaeger 6540-7 en Niko XXX-31003

Geschikte lampen

- Led lampen 230V* (max. 250W)
- Gloeilampen (max. 300W)
- Halogeenlampen 230V (max. 300W)
- Laagspanningslampen met elektronische trafo/RC, zoals led lampen met trafo (max. 300W)

**Mits de lampen werken op fase afsnijding/trailing edge.*

Product specificaties

Merk:	EcoDim
Vermogen (wattage):	0-250W LED
Voltage (input):	230V
Dimtechniek:	Fase afsnijding & aansnijding (RLC)
Bediening:	Druk/draaischakelaar
Afmeting in mm (buitenmaat afdekraam):	84 x 84
Inbouwmaat in mm (past in iedere inbouwdoos):	70,9x70,9x23,8

[Klik hier om de handleiding te bekijken](#)

[Klik hier om de handleiding te bekijken voor Philips Hue](#)

Productinformatie

Artikelnummer	DIM07Z
Merk	ECODIM
Is on Sale	Nee

