

WERELDONTVANGER FM/MW/LW/SW

€ 94,74

Excl. BTW: € 78,30

Afbeeldingen



Beschrijving

De Tecsun PL-368 vervangt de zeer succesvolle Tecsun PL-365. Het is verkrijgbaar in twee kleuren, zwart en oranje.

Nieuw bijgewerkt toetsenbord met numerieke toetsen voor directe frequentie-invoer

Synchrone detectiefunctie (SYNC)

Bijgewerkte functie Enhanced Tuning Mode (ETM), ETM+

Oplaadbare BL-5C Li-ion batterij inclusief USB-B-type oplaadkabel (5V USB-hoofdlader niet inbegrepen)

Andere mogelijkheden:

9/10 kHz stappen

Automatische scanfunctie

Automatisch afstemmende opslag (ATS)

850 geheugenkanalen

Wekker

Slaaptimer

Snooze-functie

Slot

Temperatuur in Celsius of Fahrenheit

Specificaties:

Frequentiebereik:

- LW: 153-513 kHz

- MW: 520-1710 kHz / 522-1620 kHz

- SW: 1711-29999 kHz

- FM: 64-108 / 76-108 / 87-108 / 88-108 MHz

Frequentie tuning stappen LW:

- AM-uitzending: 9 kHz / 1 kHz

- Enkele zijband: 9 kHz / 1 kHz / 10 Hz

- Synchrone detectie: 9 kHz / 1 kHz / 100 Hz

Frequentie tuning stappen MW 520-1710 kHz:

- AM-uitzending: 10 kHz / 1 kHz

- Enkele zijband: 10 kHz / 1 kHz / 10 Hz

- Synchrone detectie: 10 kHz / 1 kHz / 100 Hz

Frequentie-afstemstappen MW 522-1620 kHz:

- AM-uitzending: 9 kHz / 1 kHz

- Enkele zijband: 9 kHz / 1 kHz / 10 Hz

- Synchrone detectie: 19 kHz / 1 kHz / 100 Hz

Frequentie tuning stappen SW:

- AM-uitzending: 5 kHz / 1 kHz

- Enkele zijband: 5 kHz / 1 kHz / 10 Hz

- Synchrone detectie: 5 kHz / 1 kHz / 100 Hz

Frequentie-afstemstappen FM: 100 kHz / 10 kHz

Stationsgeheugens (excl. ETM+):

- LW: 100

- MW: 150

- SW: 300

- FM: 100

- SSB: 100

- SYNC: 100

Geluidslimiet gevoeligheid:

- LW (S/N = 26dB): <10mV/m

- MW (S/N = 26dB): <1mV/m

- SW (S/N = 26dB): <20uV

- FM (S/N = 30dB): <3uV

Selectiviteit:

- LW: >60dB

- MW: >60dB

- SW: >60dB

- FM: >60dB

Synchronisatiedetectie Vergrendelingsbereik: +/- 1 kHz

IF-frequentie (DSP): AM 45 kHz; FM 128 kHz

FM Stereo overspraak (hoofdtelefoonuitgang): 35dB

Luidspreker: 16 Ohm, 0,5 W

Impedantie stereo hoofdtelefoon: 32 Ohm

Maximaal uitgangsvermogen: 350mW

Ruststroom:

- <25mA (FM/MW/LW)

- <45mA (SW)
Stand-by stroom: <90uA
Voeding: 3.7V BL-5C Li-ion batterij of externe DC 5V
Opladen / externe voeding: DC 5V / 500mA
Afmetingen: 162x53x26 (met antenne gecontracteerd)
Gewicht: 130 gram

Pakket bestaat uit:

- 1x Tecsun PL-368 radio zwart
- 1x Hoge gevoeligheid AM-antenne
- 1x stereo-oordopjes
- 1x BL-5C Li-ion batterij
- 1x USB-B-type oplaadkabel, (5V USB-hoofdlader niet inbegrepen)
- 1x zachte katoenen draagtas
- 1x Engelse gebruikershandleiding

Productinformatie

Artikelnummer	PL368
Merk	TECSUN

