

LED DIMMER 0-200W MODULE + WIFI

€ 69,95

Excl. BTW: € 57,81

Afbeeldingen



Beschrijving

Productomschrijving

- ✓ WiFi
- ✓ Geschikt voor meeste WiFi smarthome app's (Tuya)
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ 0-200W led
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN, MAX en Speed afstelling
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (optioneel 3^e/nuldraad aansluiten)
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling met pulsdrukker
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem

Algemene informatie

Artikelnummer: ECO-DIM.10 WiFi

Artikelnummer 2BA: ECO-DIM.10-WIFI

Type led dimmer: Trailing Edge / Fase afsnijding / R,C

Vermogen: 0-200 Watt LED

Bediening: Pulsdrukker en WiFi smarthome app's (Tuya)

Verpakking: Per stuk verpakt

Afmeting in mm: 45.1*45.1*19.8mm

Keurmerken: CE, RoHS

Protocol: WiFi 2,4 GHz

Geschikte smarthome app's

- Google Assistant/Home
- Amazon Alexa
- Nedis
- Trust
- Woon
- Hombli
- HomeyLux
- Calnex
- Kruidvat
- LSC Smart connect (Action)

Geschikte lampen

- Led lampen 230V* (max. 200W)
- Gloeilampen (max. 300W)
- Halogeenlampen 230V (max. 300W)
- Laagspanningslampen met elektronische trafo/RC, zoals led lampen met trafo (max. 300W)

**Mits de lampen werken op fase afsnijding/trailing edge.*

Product specificaties

Merk:	EcoDim
Vermogen (wattage):	0-200W
Voltage (input):	230V
Dimtechniek:	Smart dimmer Trailing Edge / Fase afsnijding / R,C
Bediening:	Pulsschakelaar en domotica systeem
Afmeting in mm (buitenmaat afdekraam):	45.1*45.1*19.8mm
Inbouwmaat in mm (past in iedere inbouwdoos):	45.1*45.1*19.8mm

[Klik hier om de handleiding te bekijken](#)

Productinformatie

Artikelnummer	DIM10WF
Merk	ECODIM
Is on Sale	Nee

